


# Dekoder TV cyfrowej HD PVR

model: **ADB-3830CD**



☑ Pilot RC 199



Passive/Active STBY	0.4W / 6W
Typ ON/Max On	13W / 17W

<b>Obudowa</b>	3000 Series
<b>Rozmiar (WxDxH)</b>	290 x 210 x 55mm
<b>Głowica</b>	1 x DVB-C + RF Passthrough
<b>Procesor</b>	ST7141 CWB
<b>System dostępu warunkowego</b>	Conax 7
<b>Dysk twardy</b>	brak
<b>Modem kablowy</b>	EuroDOCSIS 2.0
<b>Pamięć</b>	256 MB DDRAM System
	64 MB NAND Flash
	4 MB NOR Flash
<b>Tylny panel</b>	F-Type RF input, IEC RF output
	1 x HDMI
	2 x SCART
	3 x RCA (Audio L/R) + Video
	1 x SPDIF (Optical)
	Wyłącznik zasilania
<b>Porty danych</b>	1 x Ethernet 10/100 MBit
	2 x USB 2.0 (Front + Rear)
<b>Przedni panel</b>	4 digits 7 Segments display
	1 x Smart Card, 8 buttons

## System operacyjny

✓ LINUX kernel 2.6

## Middleware

✓ ADB (MHP1.2)

## Aplikacja główna

## Inne cechy

- Stereo / Joint Stereo Audio
- Dual Mono Audio
- OSD teletext
- OSD subtitles
- VBI reinsertion
- Max no. of streams: 250 (hardware ready)
- Max no. of services: 10.000 (hardware ready)
- Max no. of PMT components per service: 32 (hardware ready)

## Dostęp warunkowy

✓ Conax

## Loader

✓ ADB Loader

## TV System

■ PAL